BSS-Case für Rodecaster Video

Das BSS-Case ist ein „All in One“ Live-Streaming Videosystem im stabilen Hartschalenkoffer.

- Mit integriertem 16,1“, Full-HD Monitor
- ein integriertes Netzteil, einen PWM gesteuerten Lüfter[1]
- hochwertige Anschlussbuchsen[2]
- sowie alle Verbindungskabel und Kleinteile zum Einbau eines Rodecaster Video Mischers.
- weitere Optionen wie Batterieanschluss für Betrieb mit 12V und als unterbrechungsfreie Stromversorgung dazu konfigurierbar

Am Case befinden sich alle Anschlüsse des Rodecaster Video. Für den integrierten MicroSD-Karten Slot findet sich eine Halterung zum Selbseinbau eines externen Lesers[3]. Mit dem integrierten FullHD-Monitor erfüllt es alle Anforderungen an einen Regiebildschirm und in dem stabilen Case ist der Rodecaster Video gut geschützt und sofort einsatzbereit.

Darstellung zeigt Case mit optionalem Rodecaster Video

Zudem können zudem weitere optionale Funktionen dazu konfiguriert werden. (Option)

BSS-Case Rodecaster Video	Komponenten
Rodecaster Video (Videomischer)	Option
16,1“ Full HD-Monitor	✓
Integriertes Netzteil 6,67 A	✓
Lüfter - PWM-Thermostat geregelt	✓
Verriegelbare Combo - Audiobuchsen	✓
Verriegelbare 6,35 mm - Audiobuchsen	✓
Buchsenausführung Neutrik	✓
2 x 3G-SDI Konverter	Option
USB - Ladebuchse	Option
12V Batterieanschluss	Option

[1] Pulsweitenmodulierte Geschwindigkeitsregelung - flüsterleiser Betrieb
[2] Die HDMI-, Ethernet-, XLR-, sowie Klinkenbuchsen sind Komponenten der Firma Neutrik AG
[3] Ein externer Micro SD-Karten Leser ist aus technischen Gründen nicht integriert. Eine entsprechende Aussparung in der Deckplatte mit einem Halter ist jedoch dafür vorgesehen. Bitte beachten Sie dazu unseren Supportartikel „SD-Karten Slot im Rodecaster Case“ in unserem Technik Blog unter https:// bss.streamingservice.de

Technische Daten

Inbetriebnahme Bedingungen

Temperaturbereich	+5° – +40° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 90%	Nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20° – +60° C	
Nicht in Höhen von über 2000m über dem Meeresspiegel einsetzen		
Nicht in staubiger Umgebung betreiben		

Elektrische Anschlusswerte

Anschlussspannung	~230V/6,67A
Leistung	80 W

Größe und Gewicht

L x B x H	430 x 380 x 154 mm
ca. Gewicht (variiert je nach Ausstattung)	8,3 kg (Basic) bis 9,5 kg

Lieferzustand / Lieferumfang

Bei den Ausführungen ohne Rodecaster Video werden alle Beschlagteile zum Einbau eines solchen beigefügt. Der Einbau erfolgt dabei Kundenseitig. Die Ausführungen incl. montiertem Rodecaster Video wird einschaltfertig geliefert.

1 x BSS-Case	
1 x Netzanschlussleitung 1,50 m	mit Schuko-Stecker (CEE 7/7) und PowerCon True1

BSS-Case Rodecaster Vorderseite

BSS-Case Rodecaster rechte Seite

BSS-Case Rodecaster linke Seite

BSS-Case Rodecaster Rückseite

BSS-Case Rodecaster Rückseite & USB

BSS-Case Rodecaster Rückseite & SDI

BSS Streaming Service
Mühlstraße 80
D-73655 Plüderhausen

https://bss-streamingservice.de/

Technische Änderungen vorbehalten.